



MODELOS

CHAMQUICKQ20

Descripción general

Diseño basado en iconos de smartphone para facilitar su uso

Interfaz intuitiva que permite un control sencillo de todos los atributos de la luminaria

La interfaz admite gestos como pellizcar para hacer zoom y desplazarse

Conéctese fácilmente a la aplicación remota en dispositivos iOS y Android mediante Wi-Fi integrado

Faders PlayBack

20 faders multifunción para luminarias con 3 modos diferentes: Luminaria, Grupo y Cue

10 faders de reproducción multicue, identificados en pantalla

La consola incluye un fader maestro dedicado para el control general del nivel

Control de color

Área de control de color dedicada con codificadores de tono y saturación

Selección entre paletas y bibliotecas de gel integradas mediante la pantalla táctil

Selector de color integrado para su uso con luminarias LED

Conectividad en red

QuickQ admite la salida DMX a través de la red mediante Art-Net/sACN/Pathport

Activación remota de reproducciones y ejecución de elementos mediante OSC

Software

Editor offline disponible para Windows y Mac

Actualizaciones de software periódicas

Actualizaciones sencillas

Configuración automática de parches

Mezcla de colores HSV

Selector de color

Efectos integrados

Compatibilidad con secuencias



Universos compatibles: 2
Salidas DMX directas XLR de 5 pines: 2
Faders de reproducción maestra: 10
Faders de dispositivos multifunción: 20
Botones táctiles: Sí
Codificadores de atributos: 4
Codificadores de tono/saturación dedicados: Sí
Pantalla multitáctil integrada de 9,7": Sí
Monitor externo: HDMI 1920 x 1080
Wi-Fi integrado: Sí
Puerto de red: 1
Puertos USB: 2
Entrada de audio: 1
Salida de audio: 1*
Puertos MIDI de entrada/salida: Sí*
Consumo máximo de energía (red eléctrica): 60 W

Especificaciones del software:
Número máximo de canales DMX: 1024
Número máximo de dispositivos compatibles: 104
Número máximo de secuencias de señales: 10
Número máximo de secuencias de efectos: 10
Compatibilidad con MIDI y código de tiempo MIDI: Sí
Compatibilidad con OSC: Sí
Autopatch RDM para una rápida configuración de eventos
Biblioteca de más de 30 000 archivos de dispositivos
Generador de efectos integrado
Selector de color y biblioteca de filtros de color integrada
Software de diseño offline disponible para Windows y Mac

QuickQ 20 forma parte de la gama QuickQ de ChamSys, consolas de control de iluminación fáciles de usar y asequibles. La QuickQ 20 es la consola ideal para controlar atenuadores, mezcla de colores LED y focos móviles. Cuenta con una gran pantalla táctil de 9,7 pulgadas con una interfaz similar a la de un smartphone para la configuración, programación y reproducción de tu espectáculo.

La consola detecta y conecta automáticamente los focos compatibles con RDM e incorpora conexión Wi-Fi para la conexión remota a la aplicación gratuita QuickQ, disponible para tabletas y teléfonos iOS, Android y Windows. Conecta la aplicación fácilmente escaneando el código QR en la pantalla de la consola.

La consola dispone de botones y faders intuitivos, herramientas sencillas para la selección de color y el control de intensidad, una gran pantalla táctil con zoom y desplazamiento al alcance de la mano, y un sencillo sistema de secuencias para la reproducción. Diseñada especialmente para usuarios principiantes, la interfaz QuickQ te guía fácilmente a través de la configuración, programación y funcionamiento de la consola.

La consola incluye un software de programación offline gratuito para Mac y Windows, disponible para su descarga. Puedes programar tu espectáculo en tu ordenador, guardarlo en una memoria USB y cargarlo en la consola QuickQ.

QuickQ utiliza la extensa y actualizada biblioteca de personalidades de ChamSys, con más de 60 000 personajes.

Los espectáculos de QuickQ son compatibles y se pueden cargar en cualquier sistema MagicQ, lo que permite su futura actualización a la gama de consolas MagicQ más avanzadas de ChamSys.



SUMINISTRADO CON:

Accesorios incluidos:

Lámpara de escritorio USB: 1

Funda protectora: 1

Soporte para tablet: 1

Antena Wi-Fi: 1

Fuente de alimentación de 12 V: 1

Cable de alimentación IEC: 1

La fuente de alimentación QuickQ es de 12 V y 4 A, con pin central positivo

Dimensiones y peso de la consola:

Ancho: 565 mm (22,2 pulgadas)

Profundidad: 350 mm (13,8 pulgadas)

Altura: 106 mm (4,2 pulgadas)

Peso: 5,2 kg (11,46 lb)

Dimensiones y peso del embalaje:

Ancho: 680 mm (26,8 pulgadas)

Profundidad: 420 mm (16,5 pulgadas)

Altura: 230 mm (9 pulgadas)

Peso: 8 kg (17,63 lb)

Dimensiones y peso del estuche de transporte:

Ancho: 650 mm (25,6 pulgadas)

Profundidad: 490 mm (19,3 pulgadas)

Altura: 210 mm (8,3 pulgadas)

Peso (consola en estuche de transporte): 16 kg (35,27 lb)

Código de producto:

Código de producto ChamSys: CS100720

Código de producto EE. UU.: CHAMQUICKQ20