

CODE A48 - 48 Canales

Consolas CODE para control de dimmers

Las consolas CODE Serie A48 ofrecen salida de señal digital DMX512/1990. Cualquier dimmer que utilice este protocolo puede ser controlado por estas consolas. Permiten grabar escenas, editar programas de chase y usar chase internos. Poseen la capacidad de correr simultáneamente 1 escena manual.



MODELOS

A48

- 48 canales DMX con salida óptica aislada.
- 24 Potenciómetros canalesm 12 potenciómetros de submasters x 3 paginas, 1 potenciómetro de velocidad de chase, 1 chase cross fader, 1 potenciómetro de master de canal y un potenciómetro de master control
- 36 Potenciómetros submaster para editar y almacenar.
- 24 Chases, con un máximo de 80 pasos cada una.
- Función de activación de música para Chase.
- 1 escena manual, 4 escenas submaster y 1 chase pueden operar simultáneamente.
- Control de flash: Canal, Submaestro, Maestro.
- Los datos se guardan automáticamente.
- Fuente de alimentación: AC100-240V, 50-60Hz.
- Dimensiones: 482mmx310mmx95mm.
- Peso neto: 7kg aprox.

