

SPLITTER DMX 8 SAÍDAS

SPLITTER DMX

O divisor DMX da DEXEL foi especialmente projetado para multiplicar e converter sinais DMX. Cada saída possui isolamento óptico. O divisor é adequado para diversas situações, como quando é necessário multiplicar e converter sinais DMX512 atenuados devido à transmissão em longas distâncias, ou quando se exige isolamento absoluto entre cada entrada e saída. Dessa forma, ele protege o controlador DMX contra danos causados ??por circuitos de controle, luminárias inteligentes ou dimmers, além de garantir o funcionamento seguro do controlador DMX e a transmissão normal do sinal DMX para cada luminária. Isso torna todo o sistema de controle de iluminação mais confiável.

MODELOS

DMX SPLITTER 8CH

.• Sinal DMX512, transferência de diversos sinais digitais com RS-485; • 1 entrada DMX e 1 saída DMX thru (sem isolamento óptico); • 4 saídas DMX com isolamento óptico, cada saída pode conectar até 32 dispositivos (para SDA 4); • 8 saídas DMX com isolamento óptico, cada saída pode conectar até 32 dispositivos (para SDA 8); • Porta de interface: RS-485; • Conector de sinal: Entrada XLR-3-M, Saída XLR-3-F; • Saídas isoladas entre si em até 1000VDC; • Alimentação: AC100-240V 50-60Hz; • Dimensões: 19” 1U; • Peso líquido: aprox. 3 kg


DMX SPLITTER 8
Mod. DMX-512 DISTRIBUITOR 8 CH

